

MOTOR 35 mm

ALAMBRICO TOPE MECANICOS

CAPACIDAD

	Ancho	Altura
1 Lienzo	2.5 m	3.5 m
2 Lienzos	2.5 + 2.5 m	3.5 m
3 Lienzos	2.5 + 2.5 + 2.5 m	3.5 m

DATOS TÉCNICOS

6 Nm	33 rpm	35 mm	120 v	113 w	0.97 A	IP44	36	445/417
Torque	Velocidad	Diámetro	Voltaje	Potencia	Corriente	Protección	No. de vueltas	Dimensiones

ACCESORIOS



Interruptor SmartLife



KIT INSTALACIÓN SBM



INTERMEDIO SBM



KIT INST. TRADICIONAL



INT. TRADICIONAL

PERFILES COMPATIBLES



TUBO SBM 35 mm



TUB. TRADICIONAL 35 mm



ADAPTADOR 35 A 45 mm



TUBO 45 mm SBM

DIMENSIONES



IP-44 c **RU** US



PROGRAMACION

1. Conecte motor a la corriente.



Esta Configuración es para cabezal izquierdo. Si fuera cabezal derecho, invertir instrucción.

2. Para establecer tope superior.

En el orificio de color **BLANCO** introduzca la varilla allen y gire según sea el caso.

Girar contrasentido de reloj Enrolla tela



Girar sentido de reloj Libera tela



Para establecer tope inferior.

En el orificio de color **ROJO** introduzca la varilla allen y gire según sea el caso.

